

Blackmagic Camera Fiber Converter

Der Blackmagic Camera Fiber Converter verbindet und powerd Ihre URSA Broadcast aus einer Entfernung von bis zu 2 km über branchenübliche SMPTE-Glasfaserkabel. Er verfügt über gängige Live-Kamera-Steuerungselemente mit mehreren Talkback-Kanälen und TV-branchenüblichen Headset-Anschlüssen. Der Blackmagic Camera Fiber Converter unterstützt einen Ultra-HD-Kamerafeed sowie drei HD-Return-Feeds in einem kompakten auf IP-Videosignalen basierendem Design.

3 055 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

Glasfaser-Eingänge

1 SMPTE-Hybrid-Glasfasereingang mit SMPTE-Steckverbinder 304

SDI-Videoeingänge

1 x 12G-SDI für Kamera-Feed

SDI-Videoausgänge

1 x 12G-SDI für Kamera-Feed zurück an die Kamera;
 3 x 3G-SDI für SDI-Return-Ausgaben

Talkback-Audio

2 x 5-polige XLR-Buchsen für Kopfhörer mit Dreiweg-Audiomischern pro Ausgang. 1 Tracker-Ausgang

Analogaudio

2 x 3-polige XLR-Buchsen für AES, Line oder Mic. Phantomspeisung verfügbar

Computer-Schnittstelle

1 USB-C-Port

Normen

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
 1080p/59,94; 1080p/60
 1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
 25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30;
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

Ultra-HD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/60

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, 296M,
 372M, 424M Level B, 425M

Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von 48 kHz und 24 Bit mit AD-Wandlung

Videoabtastfrequenz

4:2:2

Farbgenauigkeit

10 Bit

Farbraum

REC 709, REC 2020

Multirate-Unterstützung

SDI schaltet zwischen HD, 3G-SDI, 6G-SDI und 12G-SDI um

Software

Inbegriffene Software

Camera Utility für
Firmwareaktualisierungen

Betriebssysteme

Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS 10.12 Sierra oder höher

Windows 8.1 oder Windows 10

Physische Spezifikationen

Umgebung

Betriebstemperatur

0–40 °C

Lagerungstemperatur

-20–45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Blackmagic Camera Fiber Converter
Montagehalterung und Schrauben
zum Anschluss an die URSA Mini und
URSA Broadcast Kameras

3 kurze 12G-SDI-Kabel für die SDI-Ein-
und Ausgabe beim Anschluss an
URSA Mini und URSA Broadcast

SD-Karte mit Software und
Bedienungsanleitung

Garantie

1 Jahr eingeschränkte
Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller