

# Mini Converter SDI to Audio 4K



Der Mini Converter SDI to Audio 4K umfasst alles was Sie benötigen, um aus beliebigen SDI-Videosignalen vier analoge Audiokanäle bzw. acht digitale AES/EBU-Kanäle herauszulösen. Nun können Sie einfach auf das eingebettete Audio beliebiger SDI-Videoquellen zugreifen und es an Audiogeräte wie Tonmischer, analoge MAZen, Audiomonitore und mehr weiterleiten.

335 €\*  
inkl. MwSt.

## Anschlüsse

### SDI-Videoeingang

Umschaltbar zwischen SD, HD und 3G- und 6G-SDI.

### SDI-Videoausgang

Automatische Anpassung an SD-, HD-, 3G- und 6G-SDI-Videoeingaben.

### Analog-Audio

4 Kanäle professionelles symmetrisches Analog-Audio via reguläre 1/4" Klinkensteckbuchsen.

### AES/EBU-Digital-Audio

8 Kanäle professionelles symmetrisches Digital-Audio via reguläre 1/4" Klinkensteckbuchsen.

### SDI-redundante Eingabe

Automatische Umschaltung bei Ausfall der Haupt-SDI-Eingabe.

### Multi-Rate-Unterstützung

Automatische Erkennung eingehender 4K-, UHD-, 2K-, HD- oder SD-SDI-Signale.

### Aktualisierungen und Konfiguration

USB

### Reclocking

Ja



## Normen

### SDI-Konformität

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601.

### SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2, 4:4:4

### SDI-Audioabtastfrequenz

Standard-Fernsehabschtastrate von 48 kHz und 24 bit.

---

### SDI-Videoraten

SDI-Videoanschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar.

---

### SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2, 4:4:4

---

### SDI-Farbraum

YUV, RGB

---

### Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Umschaltung zwischen SD, HD, 3G- und 6G-SDI.

---

### SDI-Format-Unterstützung

25/29,97 NTSC; 525/23,98 NTSC; 625/25 PAL; 720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60; 1080p/23,98; 1080PsF/23,98; 1080p/24; 1080PsF/24; 1080p/25; 1080PsF/25; 1080p/29,97; 1080PsF/29,97; 1080p/30; 1080PsF/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 2048 x 1080p/23,98; 2048 x 1080p/24; 2048 x 1080p/25; 2048 x 1080PsF/23,98; 2048 x 1080PsF/24; 2048 x 1080PsF/25; 3840 x 2160p/23,98; 3840 x 2160p/24; 3840 x 2160p/25; 3840 x 2160p/29,97; 3840 x 2160p/30; 4096 x 2160p/23,98; 4096 x 2160p/24; 4096 x 2160p/25; 4096 x 2160p/29,97; 4096 x 2160p/30

---

## Software

### Software Control

Mac OS X™ und Windows™ Software-Upgrade via USB.

### Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-Anwendung.

---

## Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan oder höher.



Windows 8.1 oder Windows 10.

---

## Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software.

---

## Strombedarf

### Netzteil

+12V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder. Kabelbinderpunkt.

### Strombedarf

5,52 Watt

### Betriebsspannungsbereich

12V - 31 V DC

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebungsbedingungen

### Betriebstemperatur

0° bis 40° C (32° bis 104° F).

### Lagertemperatur

-20° bis 60° C (-4° bis 113° F).

### Relative Luftfeuchtigkeit

0 % bis 90 % nicht-kondensierend

---

## Was ist im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI to Audio 4K

12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

---

## Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.

---

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.  
\*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller