

## Mini Converter Audio to SDI 4K



Der Mini Converter Audio to SDI 4K umfasst alles was Sie benötigen, um aus beliebigen SDI-Signalen vier analoge Audiokanäle bzw. acht digitale AES/EBU-Kanäle herauszulösen. Betten Sie Profi-Audio von Geräten wie Tonmischern oder analogen MAZen in Ihr SDI-Signal ein, um es mit SDI-Kreuzschienen oder MAZen zu verwenden oder um Videokonverter mit zusätzlichen Audiokanälen zu versehen.

335 €\*  
 \* inkl. MwSt.

### Anschlüsse

#### SDI-Videoeingang

Umschaltbar zwischen SD, HD und 3G- und 6G-SDI.

#### SDI-Videoausgang

Automatische Anpassung an SD-, HD-, 3G- und 6G-SDI-Videoeingaben.

#### Analog-Audio

4 Kanäle professionelles symmetrisches Analog-Audio via reguläre 1/4" Klinkensteckbuchsen.

#### AES/EBU-Digital-Audio

8 Kanäle professionelles symmetrisches Digital-Audio via reguläre 1/4-Zoll-Klinkensteckbuchsen.

#### SDI-redundante Eingabe

Automatische Umschaltung bei Ausfall der Haupt-SDI-Eingabe.

#### Multi-Rate-Unterstützung

Automatische Erkennung eingehender 4K-, UHD-, 2K-, HD- oder SD-SDI-Signale.

#### Aktualisierungen und Konfiguration

USB

#### Reclocking

Ja



### Normen

#### SDI-Konformität

SMPTE 292M, SMPTE 259M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B, SMPTE 425M, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601

#### SDI-Audioabtastrfrequenz

Standard-Fernsehabschasttastrate von 48 kHz und 24 bit.

#### SDI-Farbgenauigkeit

4:2:2, 4:4:4

---

### SDI-Videoraten

SDI-Anschlüsse sind zwischen Standard Definition und High Definition umschaltbar.

### SDI-Videoabtastfrequenz

4:2:2, 4:4:4

---

### SDI Color Space

YUV, RGB

---

### Automatische SDI-Umschaltung

Automatische Umschaltung zwischen SD, HD, 3G- und 6G-SDI.

---

### SDI-Format-Unterstützung

525/29,97 NTSC; 525/23,98 NTSC; 625/25 PAL; 720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60; 1080p/23,98; 1080PsF/23,98; 1080p/24; 1080PsF/24; 1080p/25; 1080PsF/25; 1080p/29,97; 1080PsF/29,97; 1080p/30; 1080PsF/30; 1080p/50; 1080p/59,94; 1080p/60; 2048 x 1080p/23,98; 2048 x 1080p/24; 2048 x 1080p/25; 2048 x 1080PsF/23,98; 2048 x 1080PsF/24; 2048 x 1080PsF/25; 3840 x 2160p/23,98; 3840 x 2160p/24; 3840 x 2160p/25; 3840 x 2160p/29,97; 3840 x 2160p/30; 4096 x 2160p/23,98; 4096 x 2160p/24; 4096 x 2160p/25; 4096 x 2160p/29,97; 4096 x 2160p/30

---

## Software

### Software Control

Mac OS X™ und Windows™ Software-Upgrade via USB.

### Produktsoftware-Upgrade

Über mitgelieferte Updater-Anwendung.

---

## Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan oder höher.



Windows 8.1 oder Windows 10.

---

## Steuerung der Einstellungen

Mini-Switches oder USB-Software.

---

## Strombedarf

### Netzteil

+12V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder. Kabelbinderpunkt.

### Strombedarf

8,40 Watt

### Betriebsspannungsbereich

12 V - 31 V DC

---

## Physische Spezifikationen



---

## Umgebungsbedingungen

### Betriebstemperatur

0° bis 40° C (32° bis 104° F).

### Lagertemperatur

-20° bis 60° C (-4° bis 113° F).

### Relative Luftfeuchtigkeit

0 % bis 90 % nicht-kondensierend

---

## Was ist im Lieferumfang enthalten

Mini Converter Audio to SDI 4K

12 V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder

---

## Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.

---

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2016;  
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.  
\*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller

---