



## ME 2 Ansteckmikrofon



Universelles Ansteckmikrofon für vielseitige Anwendungen im Bereich Gesang und Sprache. Die leichte Befestigungsmöglichkeit des unauffällig designten Mikrofons mit mattschwarzer Oberfläche sorgt für einfache Handhabung.

Mini-Klinkenstecker für Taschensender der Serien ew G3, ew G4, D1, AVX, SpeechLine Digital Wireless, XS Wireless.

### MERKMALE

- Hohe Sprachverständlichkeit
- Leichte Befestigungsmöglichkeit an Kleidung
- Mini-Klinkenstecker für Taschensender der Serie evolution wireless, AVX, SpeechLine Digital Wireless, XS Wireless

### PRODUKTVARIANTEN

<b>ME 2-II</b>	Art.-Nr. 507437
----------------	-----------------

### LIEFERUMFANG

- ME 2-II Ansteckmikrofon
- Ansteckklammer

### TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon
Richtcharakteristik	Kugel
Freifeld-Leerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz)	20 mV/Pa
Grenzschalldruckpegel (1 kHz)	130 dB
Frequenzgang	50 bis 18.000 Hz
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet DIN IEC 651	36 dB
Stecker	3,5 mm Klinke
Kabellänge	ca. 1,60 m
Versorgungsspannung	7,5 V